

راهنمای فارسی متر لیزری D5



: از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز اندازه گیری طول استفاده می شود .



: از این دکمه برای روشن کردن دوربین دستگاه و زوم کردن روی هدف استفاده می شود.



: با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه می توانید برای دستگاه زمان تعیین کنید که به



عنوان مثال پس از یک زمان مشخص طولیابی کند.

: از این دکمه برای کم و زیاد کردن نور صفحه ی نمایش در هنگام نمایش دوربین و نیز بالا و پایین رفتن در منوهای مختلف دستگاه



استفاده می شود.

: از این دکمه برای تأیید کردن مقادیر مختلف انتخابی توسط شما در منو های مختلف و نیز اگر این دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید، منوی



تنظیمات دستگاه نمایش داده می شود.

: برای اندازه گیری سطح (۱ بار) و برای اندازه گیری حجم (۲ بار) این دکمه را فشار دهید.



: برای اندازه گیری طول های غیر مستقیم و ارتفاع های غیر قابل دسترس از برنامه های این دکمه استفاده کنید.



: برای اندازه گیری طول شیروانی می توان از این دکمه استفاده کرد که حالت های مختلف اندازه گیری آن نمایش داده می شود.



: برای اندازه گیری طول های مایل که در ۴ حالت مختلف اندازه گیری می شود از این دکمه استفاده کنید.



: با این دکمه می توان مبدأ را تا انتهای دستگاه جابجا کرد.



: اگر این دکمه را نگه دارید می توانید اندازه گیری انجام شده در حافظه ی دستگاه ذخیره کنید و نیز با زدن این دکمه می توان اندازه



گیربهای ذخیره شده را ببینید.

: برای پاک کردن اندازه گیربهای ذخیره شده استفاده میگردد و اگر ۳ ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش می شود و نیز برای



خارج شدن از هر منو و برگشتن به حالت قبل از این دکمه استفاده می شود.